

**NEW**



Цифровые беспроводные телефоны

## Серия D1



*Motorola D1 – стильный, простой в использовании радиотелефон с большим количеством достоинств.*

*Обладая простым, но элегантным дизайном, этот цифровой беспроводной телефон полностью сочетает в себе высокое качество и приемлемую цену.*

### Основные возможности:

- Телефонная книга на 50 имен и номеров
- Большой буквенно-цифровой дисплей
- Набор последнего номера - до 10 введенных номеров
- 5 полифонических мелодий
- Возможность цифровой записи (продолжительность 12 минут)
- Индикатор сообщений для автоответчика

### Комплект поставки:

- Стандартные модели и модели с автоответчиком (с разным числом трубок)
- В комплект поставки входят: трубка(-и), совместный базовый блок/зарядное устройство, зарядное устройство для дополнительных трубок, телефонный кабель (адаптер для локальных сетей, при необходимости), блок(-и) питания и инструкция по эксплуатации.
- D101, D102 цифровые беспроводные телефоны
- D111, D112 цифровые беспроводные телефоны с автоответчиком

## ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ



### Дисплей и внешний вид

Дисплей	Черно-белый; 1 строчная буквенно-цифровая точечная матрица, 14-значный сегмент x по 12 символов в строке плюс 2 строки для иконок
СДИ (светодиодный индикатор)	Автоответчик: яркие красные светодиоды для индикации новых сообщений
Подсветка дисплея	-

### Общие характеристики

Поддержка GAP	ДА
Количество поддерживаемых баз/телефонных трубок	4 базы / 5 телефонных трубок
Безопасность системы база/телефонная трубка	ДА (PIN-код). До 4 цифр (код доступа по умолчанию - 0000)
Режим набора номера	Тональный/Стандартный режим - пульсовой набор (Используйте кнопку *, чтобы изменить режим набора номера)
Пейджинговая связь от базы к телефонной трубке (телефонным трубкам)	ДА
Трехсторонняя конференц-связь	ДА (2 внутренних абонента и 1 внешний) плюс одновременная внутренняя телефонная связь
Функция Автоответ / Режим ожидания	ДА пользователь может отключить функцию Автоответ
Функция Повторный набор / Fflash	переключаемая (через определенное время)
Пауза при наборе номера	ДА
Функция предварительного набора номера	ДА
Оповещение о выходе за пределы зоны связи телефонной трубки с базой:	в режиме ожидания: визуальный в режиме разговора: звуковой и визуальный
Восстановление исходных настроек	ДА
Будильник	ДА
Оповещение о низкой зарядке аккумулятора:	в режиме ожидания: визуальный в режиме разговора: звуковой и визуальный
Таймер длительности разговора	ДА
Питание трубки	Вкл/Выкл
Функция отключения микрофона	ДА
Повторный набор набранного ранее номера	10 введенных номеров - Удалить все/Выборочное удаление
Возможность присвоения имени телефонным трубкам	ДА
Блокировка клавиатуры	ДА
Переадресация вызова между телефонными трубками	ДА
Внутренняя телефонная связь между телефонными трубками (Интерком)	ДА
Эко-режим	ДА

### Звуковые возможности

Громкоговоритель/Микрофон с режимом громкой связи	-
Количество мелодий звонка	трубка: 5 монофонических мелодий; база: 5 монофонических мелодий
Количество уровней громкости звонка	трубка: 5 уровней + откл.; база: 5 уровней + откл.
Количество уровней громкости динамика трубки:	5 уровней (функция доступна во время звонка и при воспроизведении сообщений)
Звук при нажатии на кнопки клавиатуры Вкл/Выкл	ДА

### Характеристики телефонной книги

Телефонная книга	50 имен и номеров, доступны в ждущем режиме и во время звонка, хранятся в памяти телефонной трубки
Возможность удаления всех записей телефонной книги	ДА
Возможность сохранения номера в режиме предварительного набора	ДА
Возможность копирования номера звонящего абонента в телефонную книгу	ДА
Возможность копирования повторно набранного номера в телефонную книгу	ДА

### Идентификация номера звонящего абонента

Режим АОН	Протоколы FSK / DTMF / Bellcore
Определение типа вызова звонящего абонента	Тип 1 и Тип 2
Список вызовов	40(динамическое размещение между принятыми и пропущенными вызовами)
Отображение совпадения с номером телефонной книги	ДА при входящем вызове
Указание времени и даты поступления вызова в списке вызовов	ДА
Копирование повторно набранного номера в телефонную книгу	ДА (извлекается из календаря, если сеть не поддерживает передачу информации о времени / дате)

### Возможности автоответчика

Голосовые подсказки:	ДА (в зависимости от страны (региона), голосовые подсказки доступны на русском, английском, французском, немецком, итальянском и испанском языках)
Исходящее сообщение:	ДА Одно в режиме «Ответ и Запись» Одно в режиме «Только ответ»; Макс. время записи - по 3 минуты каждое
Общее время записи	- 12 минут
Входящие сообщения (ICM):	Макс. 3 минуты; Максимальное количество сообщений: 59
Фильтрация входящих вызовов:	ДА
Перехват вызовов:	ДА
Сообщения - памяти:	ДА от телефонной трубки
Индикатор полученных сообщений:	Телефонная трубка: иконка на дисплее, База: яркие красные светодиоды
Функция повторного воспроизведения сообщений:	«Вернуться назад», «Перейти вперед», «Удалить», «Остановить»
Индикация отображения о том, что память заполнена	ДА
Конфиденциальное прослушивание сообщений через телефонную трубку	ДА
Выбор режима задержки включения автоответчика	2 - 9 + режим экономии
Дистанционный доступ с защитным кодом	3 цифры
Опции удаленного доступа:	Сообщения: «Воспроизвести», «Удалить» (выборочно), «Вернуться назад», «Перейти вперед» Общие: Вкл. / Выкл.

### Технические характеристики

Максимальная длина номера	32 цифры
Максимальная длина имени в телефонной книге	12 символов
Максимальная длина запоминаемого номера	24 цифры
Максимальная длина имени трубки	10 символов
Тип батарей	Две никель-металлгидридные батареи
Время работы в режиме ожидания	до 250 часов
Время работы в режиме разговора	до 12 часов
Радиус действия	до 300 метров (вне помещения) до 50 м (в помещении)

