



Серия D1000

Цифровые беспроводные телефоны



D1001



D1011



Дополнительная трубка/
дополнительное зарядное
устройство



Стильная беспроводная телефонная система для требовательных к технике домовладельцев

Ультратонкая трубка

Дисплей с подсветкой и индикатором событий в виде светящегося кольца

Основные возможности

- Телефонная книга на 100 номеров
- Большой, удобный для чтения дисплей с подсветкой
- Громкоговоритель/микрофон с режимом громкой связи
- Прослушивание помещения
- Удалённый доступ к сообщениям
- Индикатор полученных сообщений

Комплект поставки

- Стандартные модели и модели с автоответчиком (с разным числом трубок).
- В комплект поставки входят трубка(-и), совмещенный базовый блок/зарядное устройство, зарядное устройство для дополнительных трубок (для комплектов с несколькими трубками), телефонный кабель (адаптеры для локальных сетей, при необходимости), блоки питания, кронштейн(ы) для монтажа на стене и руководство пользователя.
- Цифровые беспроводные телефоны D1001 и D1002.
- Цифровые беспроводные телефоны с автоответчиком D1011, D1012.

ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

	D1001/D1002 4-строчный точечно-матричный ЖКИ Цифровой беспроводной телефон	D1011/D1012 4-строчный точечно-матричный ЖКИ Цифровой беспроводной телефон с автоответчиком	D1001/D1002 4-строчный точечно-матричный ЖКИ АОН	D1011/D1012 4-строчный точечно-матричный ЖКИ АОН + АО
Дисплей / Внешний вид				
Дисплей	Черно-белый; 2-строчная буквенно-цифровая точечная матрица по 12 символов в строке плюс 2 строки для иконок			
СДИ (светодиодный индикатор)	<u>Трубка:</u> События / сообщения (один СДИ в виде светящегося кольца) <u>База:</u> Зарядка (один СДИ)	<u>Трубка:</u> События / сообщения (один СДИ в виде светящегося кольца) <u>База:</u> Занято (один СДИ) Зарядка (один СДИ) Сообщения (один большой СДИ)		
Подсветка экрана	Да (янтарного цвета)			
Набор символов / Текст				
Автоматический переход на новую строку	ДА			
Общие характеристики				
Поддержка GAP	ДА			
Количество поддерживаемых баз / трубок	1 трубка до 4 баз / 1 база до 5 трубок			
Безопасность системы база / трубка (PIN-код)	До 4 цифр (код доступа по умолчанию 0000)			
Режим набора номера	Тональный / Стандартный импульсный. (Используйте клавишу * для временного изменения режима набора номера с импульсного на тональный).			
Поддержка плейджинга с базы на трубку(-и)	ДА			
Трехсторонняя конференц-связь (2 внутренних абонентов с 1 внешним абонентом)	ДА			
Трехсторонняя конференц-связь + "интерком"	ДА			
Функция Автоответ / Режим ожидания	ДА, пользователь может отключить функцию Auto-talk			
Функция Повторный набор / Flash	Переключаемая (через определенное время)			
Пауза перед набором номера	ДА			
Функция предварительного набора	ДА			
Оповещение о выходе за пределы зоны связи трубки с базой	В режиме ожидания: визуальное. В режиме разговора: звуковое и визуальное.			
Восстановление исходных настроек	ДА			
Сигнализация	ДА			
Оповещение о разряде батарей	В режиме ожидания: визуальное. В режиме разговора: звуковое и визуальное.			
Таймер длительности разговора	ДА			
Включение/выключение питания трубки	ДА			
Функция отключения микрофона	ДА			
Упрощенный набор набранного ранее номера	10 записей – Удалить все / Выборочное удаление			
Возможность присвоения имени трубкам	ДА			
Блокировка клавиатуры	ДА			
Переадресация вызова между трубками	ДА			
Внутренняя связь между трубками	ДА			
Малая мощность излучения (эко-режим)	ДА			
Прослушивание помещения	ДА			
Упрощенный вызов	ДА			
Звуковые возможности				
Громкоговоритель/микрофон с режимом громкой связи	ДА			
Количество мелодий звонка	10 – 8 ch, полифонические			
Количество уровней громкости звонка	Трубка: 5 уровней + ВЫКЛ			
Количество уровней громкости динамика трубки	5 уровней (доступны в режиме разговора и во время прослушивания сообщений)			
Характеристики телефонной книги				
Телефонная книга	100 имен и номеров (доступны в ждущем режиме и во время разговора) Хранятся в памяти трубки			
Копирование содержимого телефонной книги с трубки на трубку	ДА			
Возможность удаления всех записей телефонной книги	ДА			
Возможность сохранения номера в режиме предварительного набора	ДА			
Возможность копирования номера вызывающего абонента в телефонную книгу	ДА			
Возможность копирования повторно набранного номера в телефонную книгу	ДА			
Идентификация вызывающего абонента				
Режим АОН	Протоколы FSK/DTMF			
Определение типа вызывающего абонента	Тип 1 и 2			
Количество вызовов в списке	50, динамичное размещение среди «Принятых» и «Пропущенных»			
Отображение как имени, так и номера вызывающего абонента	ДА			
Указание времени и даты поступления вызова в списке вызовов	ДА. Если время/дата не сообщаются телефонной сетью, эти данные берутся из календаря			
Возможности автоответчика				
Голосовые подсказки				ДА (в зависимости от региона голосовые подсказки доступны на английском, испанском, итальянском, немецком, русском и французском языках)
Исходящее сообщение				Одно в режиме «Ответ и запись», одно в режиме «Только ответ» (макс. время записи каждого сообщения – 3 минуты)
Предварительная запись исходящего сообщения (OGM)				ДА (в зависимости от региона предварительная запись OGM доступна на английском, болгарском, венгерском, голландском, греческом, датском, испанском, итальянском, немецком, норвежском, польском, португальском, румынском, сербском, словацком, турецком, украинском, финском, французском, хорватском и чешском языках)
Общая продолжительность записи (без учета голосовых подсказок)				12 минут
Входящие сообщения (ICM)				Каждое ICM: макс. 3 минуты Максимальное число сообщений: 59
Фильтрация входящих вызовов				ДА
Сообщения-памятки				ДА (из трубки)
Индикатор полученных сообщений				ДА (большой СДИ)
Возможности воспроизведения сообщений				«Вернуться назад», «Перейти вперед», «Удалить», «Остановить»
Конфиденциальное прослушивание сообщений через трубку				ДА
Выбор задержки включения автоответчика				2-9 + режим экономии
Дистанционный доступ с защитным кодом				4 цифры
Опции удаленного доступа				Сообщения: «Воспроизвести», «Удалить» (выборочно), «Вернуться назад», «Перейти вперед» Общие: Вкл./Выкл
Технические характеристики				
Максимальная длина номера, запоминаемого для повторного набора				24 цифры
Максимальная длина имени в телефонной книге				12 символов
Максимальная длина запоминаемого номера				24 цифры
Тип батарей				Две никель-металлогидридные батареи
Время работы в режиме ожидания				До 100 часов
Время работы в режиме разговора				До 10 часов
Радиус действия				До 300 м (вне помещения); до 50 м (в помещении)

Для получения дополнительной информации свяжитесь, пожалуйста, с местным уполномоченным дилером или Дистрибутором компании Motorola



Название MOTOROLA и логотип в виде стилизованной буквы M зарегистрированы в Бюро патентов и торговых марок США. Названия всех других изделий и услуг являются собственностью их соответствующих владельцев. © 2008, Motorola, Inc. Все права защищены. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Здесь указаны лишь типичные значения технических характеристик. Радиостанции соответствуют действующим регуляторным положениям. MOTD1000SPEC/US

www.motorola.com

Motorola, Ltd. Jays Close, Viabes Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, Великобритания