

NEW

Цифровые беспроводные телефоны

Серия D4



Телефон D4 - стильный, элегантный и простой в использовании. Изящный, модный и яркий современный цифровой беспроводной телефон с янтарной подсветкой дисплея и микрофоном, поддерживающим режим громкой связи.

Основные возможности:

- Телефонная книга на 50 имен и номеров
- Большой буквенно-цифровой дисплей с подсветкой
- Громкоговоритель/микрофон с режимом громкой связи
- Полифонические мелодии
- Возможность цифровой записи (продолжительность 30 минут)
- 7-сегментный счетчик сообщений

Комплект поставки:

- Стандартные модели и модели с автоответчиком (с разным числом трубок).
- В комплект поставки входят: трубка(-и), совместный базовый блок/зарядное устройство, зарядное устройство для дополнительных трубок, телефонный кабель (адаптер для локальных сетей, при необходимости), блок(-и) питания и инструкция по эксплуатации.
- D401, D402 цифровые беспроводные телефоны
- D411, D412 цифровые беспроводные телефоны с автоответчиком

ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Дисплей и внешний вид

| | |
|------------------------------|--|
| Дисплей | Черно-белый; 1 строная буквенно-цифровая точечная матрица, 14-значный сегмент x по 12 символов в строке плюс 2 строки для иконок |
| СДИ (светодиодный индикатор) | Автоответчик: 1 x 7-сегментный счетчик сообщений (красный) |
| Подсветка дисплея | ДА цвет подсветки – янтарный |

Общие характеристики

| | |
|--|--|
| Поддержка GAP | ДА |
| Количество поддерживаемых баз / телефонных трубок | 4 базы / 5 телефонных трубок |
| Безопасность системы база/телефонная трубка | ДА (PIN-код). До 4 цифр (код доступа по умолчанию - 0000) |
| Режим набора номера | Тональный/Стандартный режим - пульсовой набор (Используйте кнопку *, чтобы изменить режим набора номера) |
| Пейджинговая связь от базы к телефонной трубке (телефонным трубкам) | ДА |
| Трехсторонняя конференц-связь | ДА (2 внутренних абонента и 1 внешний) плюс одновременная внутренняя телефонная связь |
| Функция Автоответ / Режим ожидания | ДА пользователь может отключить функцию Автоответ |
| Функция Повторный набор / Flash | переключаемая (через определенное время) |
| Пауза при наборе номера | ДА |
| Функция предварительного набора номера | ДА |
| Оповещение о выходе за пределы зоны связи телефонной трубки с базой: | в режиме ожидания: визуальный в режиме разговора: звуковой и визуальный |
| Восстановление исходных настроек | ДА |
| Будильник | ДА |
| Оповещение о низкой зарядке аккумулятора: | в режиме ожидания: визуальный в режиме разговора: звуковой и визуальный |
| Таймер длительности разговора | ДА |
| Питание трубки | Вкл/Выкл |
| Функция отключения микрофона | ДА |
| Повторный набор набранного ранее номера | 10 введенных номеров - Удалить все/Выборочное удаление |
| Возможность присвоения имени телефонным трубкам | ДА |
| Блокировка клавиатуры | ДА |
| Переадресация вызова между телефонными трубками | ДА |
| Внутренняя телефонная связь между телефонными трубками (Интерком) | ДА |
| Эко-режим | ДА |

Звуковые возможности

| | |
|---|--|
| Громкоговоритель/Микрофон с режимом громкой связи | ДА |
| Количество мелодий звонка трубка: | 5 монофонических мелодий; база: 5 монофонических мелодий |
| Количество уровней громкости звонка трубка: | 5 уровней + откл.; база: 5 уровней + откл. |
| Количество уровней громкости динамика трубки: | 5 уровней (функция доступна во время звонка и при воспроизведении сообщений) |
| Звук при нажатии на кнопки клавиатуры | Вкл/Выкл ДА |

Характеристики телефонной книги

| | |
|---|--|
| Телефонная книга | 50 имен и номеров, доступны в ждущем режиме и во время звонка, хранятся в памяти телефонной трубки |
| Возможность удаления всех записей телефонной книги | ДА |
| Возможность сохранения номера в режиме предварительного набора | ДА |
| Возможность копирования номера звонящего абонента в телефонную книгу | ДА |
| Возможность копирования повторно набранного номера в телефонную книгу | ДА |



Идентификация номера звонящего абонента

| | |
|---|--|
| Режим AОН | Протоколы FSK / DTMF / Bellcore |
| Определение типа вызова звонящего абонента | Тип 1 и Тип 2 |
| Список вызовов | 40(динамическое размещение между принятыми и пропущенными вызовами) |
| Отображение совпадения с номером телефонной книги | ДА при входящем вызове |
| Указание времени и даты поступления вызова в списке вызовов | ДА |
| Копирование повторно набранного номера в телефонную книгу | ДА (извлекается из календаря, если сеть не поддерживает передачу информации о времени / дате) |

Возможности автоответчика

| | |
|--|---|
| Голосовые подсказки: | ДА (в зависимости от страны (региона), голосовые подсказки доступны на русском, английском, французском, немецком, итальянском и испанском языках) |
| Исходящее сообщение: | ДА Одно в режиме «Ответ и Запись» Одно в режиме «Только ответ»; Макс. время записи - по 3 минуты каждое |
| Общее время записи | - 30 минут |
| Входящие сообщения (ICM): | Макс. 3 минуты; Максимальное количество сообщений: 59 |
| Фильтрация входящих вызовов: | ДА |
| Перехват вызовов: | ДА |
| Сообщения - памяти: | ДА от телефонной трубки |
| Индикатор полученных сообщений: | Телефонная трубка: иконка на дисплее, База: яркие красные светодиоды |
| Функция повторного воспроизведения сообщений: | «Вернуться назад», «Перейти вперед», «Удалить», «Остановить» |
| Индикация отображения о том, что память заполнена | ДА |
| Конфиденциальное прослушивание сообщений через телефонную трубку | ДА |
| Выбор режима задержки включения автоответчика | 2 - 9 + режим экономии |
| Дистанционный доступ с защитным кодом | 3 цифры |
| Опции удаленного доступа: | Сообщения: «Воспроизвести», «Удалить» (выборочно), «Вернуться назад», «Перейти вперед» Общие: Вкл. / Выкл. |

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальная длина номера | 32 цифры |
| Максимальная длина имени в телефонной книге | 12 символов |
| Максимальная длина запоминаемого номера | 24 цифры |
| Максимальная длина имени трубки | 10 символов |
| Тип батарей | Две никель-металлгидридные батареи |
| Время работы в режиме ожидания | до 250 часов |
| Время работы в режиме разговора | до 12 часов |
| Радиус действия | до 300 метров (вне помещения) до 50 м (в помещении) |

